

Sefram

MW3016

Mini pince ampèremétrique 300A AC - TRMS AC

Visitez notre
site Web

<http://www.sefram.fr>

Emportez-la partout avec vous!

Caractéristiques

- Mesure de **courant AC** jusqu'à 300A
- Mesure **TRMS AC**
- Mesure des **courants de démarrage moteur (Inrush)**
- Filtre passe bas
- Détecteur de tension intégré
- **LCD rétroéclairé**
- Mode HOLD
- Sécurité: **600V CAT III**



nouveauté

Caractéristiques Techniques

Courant alternatif TRMS AC

Gammes	60A et 300A
Résolution	0,01A
Précision de base	±(2% + 5dgt)
Bande passante	50Hz / 60Hz
Facteur de crête	jusqu'à 3 max., à 66% de la gamme
Erreur de positionnement	±2% typ. (±4% max.)
Mode Inrush (courant crête)	mesure durant 100ms pour les courant > 5A gamme 300A
Filtre passe-bas	coupure à 160Hz, pente -24dB/oct.
Détecteur de tension	80V à 600V (typique)

Fonctions

	Hold
Caractéristiques générales	
Afficheur	Type LCD, rétroéclairé
Affichage	3 3/4 digits, 6000 points

MW3016	
Ouverture de mâchoires	25mm
Diamètre max. du conducteur	25mm
Cadence de mesure	2 mesures/s
Arrêt automatique	oui, après 20mn
Température d'utilisation	0°C à 50°C
Température de stockage	-20°C à 60°C
Protection	électronique
Sécurité	600V - CAT III
Alimentation	2 piles "bouton" 1.5V type LR44
Autonomie	50h typique
Dimensions	60 x 147 x 32mm
Masse	140g

Livré avec : piles, étui de transport et manuel d'utilisation.



Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis - FT MW3016 F 00

Partenaire Distributeur

Sefram



32, rue Edouard Martel • B.P. 55 • 42009 - St Etienne cedex 2

0.15€ TTC/mn
0 825 56 50 50

Fax. +33 (0).4.77.57.23.23

Web : www.sefram.fr • e-mail : sales@sefram.fr